



Semielemento più lungo in alto a sinistra



Particolare connettore F

Avvitare il dado fino a chiudere la rondella Grower.
Attenzione a non stringere troppo per evitare lo schiacciamento della culla.

Fissaggio di un elemento

Codice	CARATTERISTICHE				Diagramma di irradiazione
<i>F53.085</i>	Ingombro [mm]	Ø elem. [mm]	Numero elementi	Peso [g]	
	917 x 1705	10	5	1200	
	Frequenza [MHz]	◁° orizz.	◁° vert.	Return loss [dB]	
	87,5 ÷ 108	64°	112°	19	